

CNT T2 예제 매뉴얼

* 예시 T2 전원 ON 시 바로 출력 ON 30분후 출력 OFF 동작 설정

- 1 :  키를 5초간 누름
 - 2 :    문구가 뜨면 손을 떼고  키를 짧게 1회 누름
 - 3 :     문구가 뜨면
 - 4 :  키와 ▲(UP) 키로 A313 으로 값 수정후  키를 O-K 가 뜰 때 까지 누름 (대기화면으로 전환)
 - 5: 대기 화면 에서  키 짧게 1회 누름
 - 6: ON타임 시간 설정 화면 뜸  키와 ▲(UP) 키로 3000을 입력 후  키 1회 누름     가 뜨면 완료
- 위 4번항 A313 설명 메인 설명서 8번 프로그램 모드 설정시 구성 도표 참조
- A313 플그램 설정 설명
- (A) 오토 모드 T2에 전원이 공급되면 바로 카운터 시작 되는 모드
- (3) 모드번호 카운트가 가산 싱글로 동작
- (1) 작동방식 감산으로 작동 0으로 하면 가산으로 작동
- (3) 99분59초 에서 감산 또는 가산 방식으로 작동

*제품에 COM(1) 4번 단자에 스타트 점점 입력시 10분 출력 후 OFF 설정

- 1 :  키를 5초간 누름
- 2 :    문구가 뜨면 손을 떼고 다시 PGM 키를 한번 짧게 누름
- 3 :     문구가 뜨면
- 4 :  키와 ▲(UP)키로 M313 으로 값 수정 후  키를 O-K 가 뜰 때 까지 누름
- 5: 대기 화면에서  키 짧게 1회 누름
- 6: ON타임 시간 설정 화면 뜸  키와 ▲(UP) 키로 1000을 입력 후  키 1회 누름     가 뜨면 완료